

B942 Teclado Sensível ao Toque (Touch Screen)



O teclado é um dispositivo compatível com barramento SDI2. O teclado dispõe de uma tela sensível ao toque iluminada e uma interface gráfica. Com design elegante e discreto, o teclado combina com qualquer decoração moderna. Cada teclado tem opções ajustáveis pelo usuário, como volume e brilho. Ele tem quatro entradas e uma saída. O teclado mostra mensagens de sistema para todas as áreas.

Idiomas do teclado

Os seguintes idiomas estão disponíveis:

- Inglês
- Chinês
- Holandês
- Francês
- Alemão
- Grego
- Italiano
- Húngaro
- Polonês
- Português
- Espanhol
- Sueco

- ▶ Tela colorida sensível ao toque
- ▶ O detector de presença incorporado liga o display quando o usuário se aproxima do teclado
- ▶ O leitor de proximidade incorporado permite a utilização de uma chave de proximidade ou cartão como substituição de uma senha, ou para utilizar com autenticação dupla em áreas de alta segurança
- ▶ Quatro entradas e uma saída proporcionam uma expansão eficaz em termos de custos
- ▶ Design moderno e estreito que combina com qualquer decoração

Visão geral do sistema

- Para uso comercial, instale o teclado nas entradas e áreas prediais com acesso irrestrito. A montagem do teclado próximo a portas externas em hotéis ou saguões comerciais permite que as pessoas identifiquem o tipo e o local da emergência.
- Para uso residencial, instale o teclado perto das entradas da frente e de trás da casa. Instale mais teclados na cozinha ou em um quarto.
- Use vários teclados no caso de grandes construções com diversas áreas de segurança separadas. Programe vários teclados para controlar diversas áreas.
- Os tons audíveis da sirene do teclado alertam as pessoas em caso de incêndio e ajudam os bombeiros na localização do teclado.

Funções

Tela

A tela sensível ao toque usa ícones, palavras, números e símbolos para mostrar o status do sistema de segurança e para interagir com ele. Quando vários eventos ocorrem, o teclado mostra cada um em ordem de prioridade. O teclado detecta quando um usuário se aproxima e ativa o visor automaticamente.

Ícones e teclas do usuário

O teclado recebe o usuário com uma tela inicial que mostra o panorama geral do status do sistema usando um ícone grande. O usuário pode alterar o status do sistema tocando no ícone na tela inicial. A tela sensível ao toque

também inclui ícones na barra de ferramentas. Esses ícones gráficos visualmente agradáveis são fáceis de usar para acessar menus e outras opções. O teclado tem uma variedade de outros teclados para entrada de caracteres alfanuméricos. A tela do teclado tem teclas numéricas e uma tecla de função [CMD]. Quando pressionadas, as teclas emitem um bipe de baixo volume sonoro. Use os outros teclados para digitar senhas, ativar comandos e inserir caracteres alfanuméricos.

Tons audíveis

O teclado tem um alto-falante integrado que emite diversos tons de aviso. Os tons são diferentes para que o usuário possa reconhecer um evento apenas ao ouvir o tom associado. A luz de fundo do teclado acende quando ele emite um tom audível. Os usuários podem usar uma senha ou credencial para silenciar o tom.

Indicadores de status

Os indicadores de status no teclado proporcionam uma rápida referência visual sobre o status do sistema.

✓	O indicador acende quando o sistema está pronto para ativar (armar).
🔒	O indicador acende quando o sistema está ativado (armado).
⚠️	O indicador acende quando há uma condição de falha.
gas	O indicador acende quando há presença de gases perigosos, incluindo monóxido de carbono (NFPA 720).
🔋	O indicador acende quando o sistema está carregado.

Leitor de proximidade

O leitor de proximidade permite que os usuários utilizem token ou cartão no lugar da senha para ativar ou desativar o sistema de segurança. O leitor de proximidade aceita credenciais EM4102 (125 kHz). Alguns exemplos são a tag ACA-ATR13-RFID da Bosch e o cartão ACD-ATR11ISO-RFID da Bosch.

Informação sobre regulamentação

Região	Conformidade normativa/marcas de qualidade	
Europa	CE	RED, EMC, LVD, RoHS [B942 B942W]
EUA	CSFM	
	FCC	T3X-BLG2B Part 15 Class B
	UL	UL 365 - Police Station Connected Burglar Alarm Units
	UL	UL 609 - Standard for Local Burglar Alarm Units and Systems
	UL	UL 636 - Holdup Alarm Units and Systems
	UL	UL 1023 - Household Burglar Alarm System Units, SIA-CP-01:2010

Região	Conformidade normativa/marcas de qualidade	
Canadá	UL	UL 1076 - Proprietary Burglar Alarm Units and Systems
	UL	UL 1610 - Central Station Burglar Alarm Units
	UL	UL 985 - Household Fire Warning System Units (6th edition)
	IC	ICES-003 - Information Technology Equipment (ITE)
	ULC	CAN/ULC S303 - Local Burglar Alarm Units and Systems
	ULC	CAN/ULC S304 - Standard for Signal Receiving Center and Premise Burglar Alarm
Austrália	ULC	CAN/ULC S545 - Residential Fire Warning System Control Units
	ULC	ULC-ORD C1023 - Household Burglar Alarm System Units
	ULC	ULC-ORD C1076 - Proprietary Burglar Alarm Units and Systems
	ULC	Underwriters Laboratories of Canada S1871-20121210
Austrália	RCM	ACMA

Notas de instalação/configuração

Fonte de alimentação

Um painel de controle compatível fornece os requisitos de alimentação e dados para o teclado através de uma conexão de quatro fios.

Montagem e fiação

Montagem em ambientes internos secos. Inclui uma placa de montagem fina para embutir a fiação e uma placa de montagem plana para montagem e fiação em superfície.

Painéis de controle compatíveis

B9512G/B9512G-E

B8512G/B8512G-E

B6512

Firmware B5512/B5512E v2.03 e superior

Firmware B4512/B4512E v2.03 e superior

Firmware B3512/B3512E v2.03 e superior

Firmware D9412GV4/D7412GV4 v2.03 e superior

Especificações técnicas

Informações sobre pedidos

B942 Tec. touchscreen prox/entr./saída, preto

Teclado touch screen SDI2 preto com entradas e uma saída. Idiomas disponíveis: inglês, chinês, holandês, francês, alemão, grego, italiano, húngaro, polonês, português, espanhol, sueco. Número do pedido **B942 | F.01U.323.788 F.01U.434.876**

B942W Tec touchscreen, prox/entr/saída, branco

Teclado touch screen SDI2 branco com entradas e uma saída. Idiomas disponíveis: inglês, chinês, holandês, francês, alemão, grego, italiano, húngaro, polonês, português, espanhol, sueco. Número do pedido **B942W | F.01U.323.789 F.01U.434.918**

B942W-PL Teclado touchscreen, marca própria

Teclado sensível ao toque SDI2 com entradas e uma saída. Idiomas disponíveis: inglês, chinês, holandês, francês, alemão, grego, italiano, húngaro, polonês, português, espanhol, sueco. Número do pedido **B942W-PL | F.01U.425.329 F.01U.434.919**

Acessórios**B96 Placa decorativa para teclado**

Cubra as marcas na parede dos teclados anteriores ao substituí-los pelos novos teclados Série B de design fino. A moldura de acabamento branca mede 22 mm x 16 mm x 3 mm (8,6 pol. x 6,3 pol. x 0,12 pol.).

Número do pedido **B96 | F.01U.272.856**

